



38W Power Moc	230V~ 50Hz AC Voltage Napięcie	4700 lm (Source) Luminous Flux Strumień świetlny
3000K ~ 6000K Colour Barwa	YES/TAK Dimmable Ściemnialna	IP20 Internal Protection Stopień Ochrony
≥80 Ra CRI	17W Remote Controller Pilot	Max Fan Power Moc Max. Wentylatora
φ 550 * 150mm Size Wymiary	6 FAN SPEEDS Built-In Fan Wentylator Wbudowany	Fan Speeds Prędkości Wentylatora
LED PCB 78333 Light Source Źródło światła	1) 600 rpm 4) 840 rpm 2) 695 rpm 5) 890 rpm 3) 790 rpm 6) 1160 rpm Rotates per minute Obroty na minutę	

REMOTE CONTROLLER - OPTIONS

OPCJE PILOTA

GB



- Match Code** Remote Code Matching: Long press the "PAIR CODE" button within 5 seconds when the light is turned on. If it beeps 2 times, then the code is successfully matched.
- Light ON/OFF
 - ALL OFF
 - Color Temperature Switch
 - Small Night Light
 - Click or long press this button to enhance the brightness
 - Click or long press this button to weaken the brightness
 - Long press this button to increase color temperature
 - Long press this button to decrease color temperature
 - Fan rotates forward
 - Fan rotates in reverse
 - Turn off automatically after 2-hour countdown
 - Fan speed, 1 is the weakest, 6 is the strongest
 - Nature wind
 - Fan OFF

PL

- Match Code** Sparowanie pilota z oprawą: Przytrzymaj dłużej niż 5 sekund przycisk „PAIR CODE” przy włączonym świetle. Kiedy oprawa wyda podwójny krótki sygnał, oznacza to poprawne sparowanie produktu.
- Włącz/Wyłącz światło
 - Wyłącz wszystko
 - Zmiana barwy światła
 - Tryb światła nocnego
 - Zwiększanie natężenia światła (jasność)
 - Zmniejszanie natężenia światła (jasność)
 - Zwiększanie temperatury barwowej (Kelvin)
 - Zmniejszanie temperatury barwowej (Kelvin)
 - Rotacja przednia wentylatora
 - Rotacja wsteczna wentylatora
 - Automatyczne wyłączenie po 2 godzinach
 - Prędkości pracy wentylatora (1 - najniższa, 6 - najwyższa)
 - Tryb delikatnego wiatru
 - Wyłączenie wentylatora